



## 如何在 Windows 7 中動態調整硬碟空間

PS: 在進行下列步驟之前請先將原來的資料做備份,以免有重要資料遺失.


1. 首先我們按下「開始功能表」滑鼠移動至右邊的「電腦」。




2. 對者「電腦」按下滑鼠右鍵選擇「管理」。




3. 會開啓「電腦管理」視窗，利用滑鼠點選左邊的「磁碟管理」後右方出現的就是我們電腦擁有的儲存設備。




4. 這次針對 D 槽來作示範，可以看到目前 D 槽擁有 721.51 GB 相當的大，我們要來將他再切一個分割區出來。



5. 對 D 槽按下滑鼠右鍵，選擇「壓縮磁碟區」。




因為硬碟已經沒有多餘的空間，所以我們要利用壓縮磁碟區的功能將沒用到的磁碟空間分出來。



小提示:


6. 調整要壓縮的空間大小，此例設定為 50 G，選擇好後就可以按下「壓縮」。




7. 回到「電腦管理」視窗後會看到多了一個未配置的區域。

磁碟 0 基本 931.51 GB 連線	System (C:)	(D:)	48.83 GB 未配置
	100 M	209.90 GB NTFS	672.68 GB NTFS
	良好 (良好)	良好 (啟動, 分頁檔案, 掛載)	良好 (主要磁碟分割)
磁碟 1 基本 298.09 GB 連線	(E:)	SystemDir (F:)	
	200.00 GB NTFS	98.09 GB NTFS	
	良好 (使用中, 主要磁碟分割)	良好 (主要磁碟分割)	


8. 對者「未配置」區域按滑鼠右鍵，選擇「新增簡單磁碟區」。




9. 選擇「下一步」。




10. 可以選擇你要新增的磁碟大小，本例就使用剛剛分出來的 50 G 設定完畢後按「下一步」。




11. 接著選擇您的磁碟機代號或是要選擇附掛到某各資料夾，本例為設定為 G 槽，設定完畢後按「下一步」。



12. 再來要選擇是否要格式化磁碟機，建議不要修改直接按「下一步」。




13. 已經完成新增一個磁碟區的功能了，視窗中會顯示您的選擇與設定，請按「完成」關閉這個視窗。




14. 可以看到我們已經擁有一個「新增磁碟區」這時候我們就多了 G 槽可以使用了。

磁碟 0 基本 931.51 GB 連線	System 100 M 良好 (:)	(C:) 209.90 GB NTFS 良好 (啟動, 分頁檔案, #)	(D:) 672.68 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)	新增磁碟區 (G:) 48.83 GB NTFS 良好 (邏輯磁碟機)
	磁碟 1 基本 298.09 GB 連線		(E:) 200.00 GB NTFS 良好 (使用中, 主要磁碟分割)	SystemDir (F:) 98.09 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)






15. 假設我們現在想要移除一個磁碟區也很簡單，對要移除的磁碟區按滑鼠右鍵選擇「刪除磁碟區」。




16. 系統會警告刪除磁碟區會刪除所有資料，確定後請按下「是」。




17. 如果已經有使用了系統還會再發出第二次警告，看完以後請選擇「是」。

磁碟 0 基本 931.51 GB 連線	System 100 M 良好 (良好)	(C:) 209.90 GB NTFS 良好 (啟動, 分頁檔案, 掛載)	(D:) 672.68 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)	48.83 GB 可用空間
	磁碟 1 基本 298.09 GB 連線		(E:) 200.00 GB NTFS 良好 (使用中, 主要磁碟分割)	SystemDir (F:) 98.09 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)


18. 刪除完畢後會變成「可用空間」。




19. 對者「可用空間」按下「刪除磁碟分割」。




20. 「可用空間」就會變成「未配置」。




21. 我們現在要把「未配置」的空間放回 D 槽，因此在 D 槽上按滑鼠右鍵，選擇「延伸磁碟區」。




22. 系統會跳出「延伸磁碟區精靈」請按「下一步」。



23. 因為我們只有一個未配置的空間所以也只能選擇一個，請調整你要合起來的空間大小，此例就是全部合併因此選擇 50 GB，選擇完畢請按「下一步」。



24. 完成了延伸磁碟區的設定，請按「完成」關閉這個視窗。



25. 回到「電腦管理」視窗我們可以看到，D 槽又恢復了原始的大小。

磁碟 0 基本 931.51 GB 連線	System R 100 MB N 良好 (系統)	(C:) 209.90 GB NTFS 良好 (啟動, 分頁檔案, 損毀傾印,	(D:) 721.51 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)
	(E:) 200.00 GB NTFS 良好 (使用中, 主要磁碟分割)	SystemDir (F:) 98.09 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)	
磁碟 1 基本 298.09 GB 連線			

PS: 若是針對 C 磁碟空間不足問題,請參考以下方式解決:

開始-->滑鼠移至"電腦"按下滑鼠右鍵-->選擇"管理"-->點選"磁碟管理"-->在"D 磁區"按下滑鼠右鍵選擇"刪除磁碟區"-->選擇"Yes"-->將游標移至"C 磁區"按下滑鼠右鍵-->選擇"延伸磁碟區"-->選擇"下一步"-->在"選取空間用量"的地方填寫欲增加的容量-->按下"完成"-->在"未配置"的空間點選滑鼠右鍵-->選擇"新增簡單磁碟區"-->選擇"下一步"-->選擇"下一步"-->選擇"下一步"-->勾選"執行快速格式化後"選擇"下一步"-->選擇"完成"-->當"D 磁區"出現狀況良好即完成.